

Configurazione e Rimozione Port Mirroring (SPAN) - Cisco

Configurazione SPAN (Port Mirroring)

Esempio: mirroring del traffico dalla porta `FastEthernet0/1` verso `FastEthernet0/24`.

```
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 1 source interface FastEthernet0/1 both
switch(config)# monitor session 1 destination interface FastEthernet0/24
switch(config)# end
```

Verifica configurazione

```
switch# show monitor session 1
```

Rimozione SPAN (Disattivazione Mirroring)

Rimozione completa della sessione

```
switch# configure terminal
switch(config)# no monitor session 1
switch(config)# end
```

Rimozione parziale (opzionale)

Rimuovere solo la destinazione

```
switch(config)# no monitor session 1 destination interface FastEthernet0/24
```

Rimuovere solo la sorgente

```
switch(config)# no monitor session 1 source interface FastEthernet0/1
```

Verifica dopo la rimozione

```
switch# show monitor session 1
```

- Se la sessione non esiste più, non verrà mostrato alcun risultato oppure sarà vuota.

Note

- `monitor session 1` identifica la sessione SPAN (può essere un numero diverso).
- Il comando `no monitor session 1` è il metodo più rapido per disattivare completamente il mirroring.
- Il parametro `both` indica traffico in ingresso e uscita.
- I comandi possono variare leggermente in base al modello (es. Cisco 2960, 3560, ecc.).

Revision #1

Created 2026-04-10 08:36:21 UTC by Pe

Updated 2026-04-10 08:40:35 UTC by Pe